

Sterowania radiowe Telecrane



Sterowanie radiowe F21-E3M-4D

Wyposażenie

- cztery przyciski dwustopniowe
- jeden przycisk jednostopniowy START (START , sygnalizator akustyczny "dzwonek")
- wyłącznik kluczykowy ON/OFF
- przycisk bezpieczeństwa STOP "czerwony grzybek"
- sygnalizator LED
- wewnętrzna antena
- odbiornik posiadający dwa zakresy napięć zasilających
- dostępnych 35 kanałów w różnych konfiguracjach
 - wybór jednej stałej częstotliwości pracy
 - automatyczne wybieranie częstotliwości z niskim poziomem zakłóceń po każdym załączeniu sterowania
 - automatyczne wybieranie częstotliwości z niskim poziomem zakłóceń w czasie pracy sterowania

Opis techniczny

Nadajnik



Odbiornik



Kod ID 32 bity z 4,3 miliardami zestawów bez powtórzeń	
Obudowa amortyzująca wstrząsy	
Zakres temperatury pracy od -30°C do 85°C	
Klasa ochrony IP65	Klasa ochrony IP65
Wymiary 156x61x53 [mm]	Wymiary 190x85x62 [mm]
Waga 205 [g]	Waga 785 [g]
Zasilanie 2x baterie (akumulatorki) "AA"	Zasilanie 12V – 43V AC/DC lub 48V – 456V AC/DC
Zasięg pracy do 100m	Zastosowany sygnał akustyczny

Sterowanie jest wyposażone w system "E-card". Nadajnik i odbiornik posiadają kartę ID z pamięcią danych systemowych i kodu identyfikacyjnego. System "E-card" to rozwiązanie które pozwala na wymianę zestawu lub wymianę czy dodanie nadajnika "plug-and-play" przekładając kartę ID.



W skład zestawu F21-E3M-4D wchodzi:

Standardowo:

- Nadajnik
- Odbiornik
- 4szt akumulatorków "AA" (2szt w zapasie)
- Ładowarka akumulatorków "AA"
- Osłona nadajnika
- Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności

Opcjonalnie:

- Dodatkowy nadajnik (jako zapasowy)
- Wykonanie przyłącza zgodnie z schematem dostarczonym przez zamawiającego



Radiowy zesp. ster F21-E3M-4D R+1T



Radiowy zesp. ster F21-E3M-4D R+1T 10pin / 16pin



Radiowy zesp. ster F21-E3M-4D R+2T 10pin / 16pin